

# POSITIVO DOCKING STATION WS-UTD55

Otimize seu espaço de trabalho e expanda suas conexões



\*Imagens meramente ilustrat

Otimize seu espaço de trabalho, expanda suas conexões e melhore sua produtividade. A docking station Positivo WS-UTD55 conta com recursos avançados do ambiente corporativo, como inicialização PXE, Wake-on-LAN e passagem de endereço MAC<sup>1</sup>.

Carregue a bateria do seu notebook de forma rápida<sup>2</sup> e conecte até 4 vídeos externos de forma simultânea<sup>3</sup>, com apenas 1 cabo ligado ao notebook.

Compatível com sistemas Thunderbolt 4. Conte com uma grande quantidade de conexões: Duas USB-C compatíveis com Thunderbolt 4, quatro USB 3.2, conexão Gigabit Ethernet, saída para vídeo externo HDMI, DisplayPort ou USB-C, leitor de cartões SD e porta áudio combo para saída de som e entrada de microfone.

<b>Modelo</b>	Positivo WS-UTD55
<b>Interface</b>	USB-C, compatível com Thunderbolt 4
<b>Portas USB-A</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x USB 3.2 Gen 2</li><li>• 2x USB 3.2 Gen 1 (1x always on)</li></ul>
<b>Portas USB-C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x USB-C para conexão com notebook, Power Delivery 96W</li><li>• 2x USB-C, até 40Gbps, para conexão de dispositivos (alimentação de dispositivos, Power Delivery, Dados e DisplayPort)</li></ul>
<b>HDMI</b>	2x HDMI 2.0, suporta até 4K@60Hz
<b>DisplayPort</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x DP1.2, suporta até 4K@60Hz</li><li>• 1x DP1.4, suporta até 8K@30Hz</li></ul>
<b>RJ45</b>	10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet - Compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex e plug-and-play
<b>Audio</b>	Áudio combo (entrada para microfone + saída de áudio)
<b>Leitor de Cartões</b>	SD 4.0

<sup>1</sup> Os recursos funcionam apenas nos notebooks selecionados da Positivo da linha Master. Consulte o manual do usuário.

<sup>2</sup> A dock station Positivo WS-UTD55 oferece suporte a notebooks que implementaram as especificações do setor para USB-C ou Thunderbolt™

<sup>3</sup> Pode ser necessário instalação de driver adicional. Consulte o manual do usuário.

# POSITIVO DOCKING STATION WS-UTD55

Suporta até 4 saídas de vídeo simultâneas. \*Depende da capacidade do dispositivo

## • 1 Tela

Opção 1: USB-C, com resolução de até 8K@30Hz

Opção 2: DP1.2, com resolução de até 4K@60Hz

Opção 3: DP1.4, com resolução de até 8K@30Hz

Opção 4: HDMI 2.0, com resolução de até 4K@60Hz

## • 2 Telas

Opção 1: 1x USB-C (8K@30Hz) + 1x HDMI (4K@60Hz)

Opção 2: 1x USB-C (8K@30Hz) + 1x DP1.2 (4K@60Hz)

Opção 3: 1x USB-C (4K@60Hz) + 1x DP1.4 (4K@60Hz)

Opção 4: 1x DP1.4 (8K@30Hz) + 1x HDMI (4K@60Hz)

Opção 5: 2x USB-C (4K@60Hz)

Opção 6: 2x HDMI (4K@60Hz)

Opção 7: 2x DP1.2 (4K@60Hz)

Opção 8: 1x DP1.2 (4K@60Hz) + 1x DP1.4 (8K@30Hz)

## • 3 Telas

Opção 1: 1x USB-C (8K@30Hz) + 2x DP1.2 (4K@60Hz)

Opção 2: 1x USB-C (8K@30Hz) + 2x HDMI (4K@60Hz)

Opção 3: 1x USB-C (8K@30Hz) + 1x HDMI (4K@60Hz) + 1 DP1.2 (4K@60Hz)

Opção 4: 1x DP1.4 (8K@30Hz) + 2x DP1.2 (4K@60Hz)

Opção 5: 1x DP1.4 (8K@30Hz) + 2x HDMI (4K@60Hz)

Opção 6: 1x DP1.4 (8K@30Hz) + 1x HDMI (4K@60Hz) + 1 DP1.2 (4K@60Hz)

Opção 7: 2x USB-C (4K@60Hz) + 1x DP1.2 (4K@60Hz)

Opção 8: 2x USB-C (4K@60Hz) + 1x HDMI (4K@60Hz)

Opção 9: 1x USB-C (4K@60Hz) + 1x DP1.4 (4K@60Hz) + 1 DP1.2 ou HDMI (4K@60Hz)

## • 4 Telas

Opção 1: 2x USB-C (4K@60Hz) + 2x DP1.2 (4K@60Hz)

Opção 2: 2x USB-C (4K@60Hz) + 2x HDMI (4K@60Hz)

Opção 3: 2x USB-C (4K@60Hz) + 1x DP1.2 (4K@60Hz) + 1x HDMI (4K@60Hz)

Opção 4: 1x USB-C (4K@60Hz) + 1x DP1.4 (4K@60Hz) + 2x DP1.2 (4K@60Hz)

Opção 5: 1x USB-C (4K@60Hz) + 1x DP1.4 (4K@60Hz) + 2x HDMI (4K@60Hz)

Opção 6: 1x USB-C (4K@60Hz) + 1x DP1.4 (4K@60Hz) + 1x HDMI (4K@60Hz) + 1x DP1.2 (4K@60Hz)

## Telas Simultâneas

## LED Indicadores

- LED indicador Liga/Desliga
- LEDs de atividade da porta RJ45

## Fonte de Alimentação

160W, 100~240V, 50~60Hz, automática

## Compatibilidade

- Windows 10
- Windows 11

## Recursos de gerenciamento

- Boot PXE 2.1
  - Preboot Execution Environment
- Wake-On-LAN
  - Suporta os estados S3, S4 e S5.
- Pass-through de endereço MAC
  - Permite passagem do endereço MAC do notebook, configurado em BIOS.

## Outros recursos

- Carrega bateria de notebooks compatíveis
- Botão liga/desliga com capacidade de ligar/desligar notebooks compatíveis

## Segurança

Abertura para trava tipo Kensington

## Comprimento do cabo USB-C

80 cm

# POSITIVO DOCKING STATION WS-UTD55

<b>Estrutura</b>	Alumínio e plástico
<b>Cor</b>	Preto
<b>Dimensões</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Docking Station: 245,7 x 81,4 x 38,5 mm</li><li>• Embalagem: 278 x 132 x 104 mm</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peso líquido: 0,575 kg</li><li>• Peso bruto: 1,535 kg</li></ul>
<b>Conteúdo da embalagem:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Docking Station Positivo WS-UTD55</li><li>- Manual do usuário</li><li>- Adaptador CA</li><li>- Cabo de alimentação NBR 14136</li><li>- Cabo USB-C</li><li>- Suporte de cabo</li></ul>
<b>Compatibilidade</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Positivo Master N6440</li><li>• Positivo Master N8440</li></ul>